



TS-4CH

高傳真立體多聲道擴大機



- 8Ω 低組抗輸出，高傳真音質
- 更具彈性的播音配備與功能操控
- 台灣精品，100% 台灣設計、製造



■ 主機規格

輸出功率	60W X 4CH (THD=10%, 4W)
頻率響應	20Hz~20KHz (-3dB)
總諧波失真	Po=4W RL=4W 0.05% Po=10W RL=4W 0.07%
輸入阻抗	47KW
輸出雜訊	20Hz to 20KHz MAX: 70nV
輸出	阻抗 Zone: 4W~8W 4組獨立調整喇叭輸出
音質控制	Bass: +/- 10dB at 100Hz Treble: +/- 10dB at 10kHz
消耗功率	4 ch Max: 200W
保護防護	具有輸出短路保護及過熱保護

模組說明

支援格式	MP3/WAV/FLAC/APE
USB最大支援容量	32G
工作模式	USB→BT→FM→AUX
控制介面	紅外線遙控器、app控制
電源	110V AC 50/60 Hz
尺寸(mm)	430 W 88 H(未含腳墊15mm) 230 D(未含旋鈕15mm、端座20mm)
重量(kg)	3.3kg



■ 應用範例

播音分成四個區域 - 入口區、用餐區、洗手間，音量可獨立控制，

如入口區因外面交通吵雜，音量需較大，用餐區音量適中，洗手間音量較小

讓商業空間的氣氛，以最適當的音量呈現；麥克風可擴音廣播，方便促銷宣傳與賓客互動。

TS - 4CH	一般 PA 擴大機
無變壓器衰減，音質極佳	高階變壓器造價高、一般PA 擴大機不可能採用
高傳真聲道，喇叭驅動數量較少	經昇壓與降壓變壓器，衰減中、低頻
擴大機低組抗輸出，功率有效輸出至喇叭	高組抗輸出，變壓器體積大、重量又重
多了幾條喇叭電纜，可換來數十年高音質	施工容易，一條喇叭電纜從頭拉到尾
適合 50M 以內，使用低電阻喇叭電纜安裝	適合長距離、多喇叭驅動，卻犧牲音質
獨立音量輸出控制，操控更靈活	音量只能整體調整大小，無法獨立控制

TS - 4CH 具彈性的播音配備與功能操控

- 配備一組麥克風輸入，可隨時廣播促銷活動，讓您與客戶親切地互動，為您帶來更好的業績。
- 模組式擴充槽，可選購MP3 系列播放模組、DVD 播放模組、FM 收音機模組...等，多元搭配應用。
- 3 組外接音訊，可搭配雙模組播放機，或外接一般的CD、收音機、電腦、MP3...等，配置更多元化。
- 4 CH 獨立輸出音量調整，可依不同區域調整音量；音質與音量可整體同步調整，操控靈活具彈性。
- 日本進口功率 IC；交換式電源、纖維電路板、輸出短路保護及過熱保護，100%台灣設計、製造。

