

TS-8CH

多區域廣播擴大機



- 低阻抗立體聲輸出，音質高傳真
- 可輸出 4 個區域立體聲或 8 個區域單音
- 每個聲道音量獨立控制，可精準調整局部區域音量大小
- 內建多媒體播放器，USB、BT、FM 收音機、外部音源、電腦數位輸出音訊，多元播放來源
- 多媒體播放器可從主機面板、紅外線與 APP 控制，操作方便
- 可連接 1 支有線麥克風，用於擴音廣播
- 錄音輸出音高電平(Line Level)信號，可連接至外部錄音設備，或提供周邊設備信號

輸入端

多媒體播放器

音訊選擇：USB / BT / FM / Aux In / PC In
(直接 USB 音頻端口輸出)
支援格式：WAV / MP3 / FLAC / APE
最大支援容量：32G
控制介面：面板按鍵/遙控器

有線麥克風 / 外部輸入

有線麥克風輸入數量：1 (6.3 mm TS 單音插座)
有線麥克風類型：動圈式
有線麥克風輸入靈敏度：-46 dB
外部輸入數量：3 (RCA 端子)
外部輸入靈敏度：-15 dB
外部阻抗：47K Ω

電源規格

交流電源：AC 110V (60 Hz)
電源插座：IEC 60320 C14 (含保險絲)
最大電源消耗功率：400 W

整體規格

尺寸 (W x D x H) / mm：430 x 230 (未含旋鈕15mm、端座20mm) X 88 (15 mm 腳墊未計入)
重量：4公斤

輸出端

前級電路

低音控制：100 Hz $\pm$ 10 dB
高音控制：10K Hz $\pm$ 10 dB
錄音輸出準位：-20 dB ~ 0 dB (可變)

功率放大電路

放大器種類：AB
總諧波失真：0.05% (Pout = 4 W) /
0.07% (Pout = 10 W)
頻率響應：20 Hz ~ 20K Hz $\pm$ 3 dB
音頻輸出功率：45W @ 4 Ω
音頻輸出聲道數：8 (含音量控制)
適用喇叭阻抗範圍：4 Ω ~ 8 Ω
喇叭輸出端子：8P 匯流排端子台
喇叭輸出端子台螺絲：M4
輸出保護機制：短路/過熱/電感性負載/拋負載

Made in Taiwan

